



NIMビン・電源 仕様一覧

モデル	性能	出力	収納モジュール数	使用可能な電流 (A)					
				+6 V	-6 V	+12 V	-12 V	+24 V	-24 V
495	アトオン6V電源	36W	—	6または6*					
4002P	プリアンプ用電源	48W	1 (+4~12プリアンプ)	—	—	1	1	0.5	0.5
4003	プリアンプ用電源	N/A	6 プリアンプ						
4006	ミニビン電源	120W (23°Cまで) 80W (50°C)	6 (+2プリアンプ)	4	4	1.5	1.5	0.75	0.75
4001A/4002D	ビン電源 (±6V)	160W	12	10	10	3	3	1.5	1.5
NIM8301/30	ビン電源	300W	12	17	17	3.4	3.4	3.4	3.4
NIM8301/60(W,Y,Z)	ビン電源	600W	12	45,20,45	45,20,45	8,15,18	8,15,18	8,4,0	8,4,0
NIM8302/15	ビン電源	150W	10	5	5	3	3	1.5	1.5
NIM8305	ビン電源	450W	2	12	12	12	12	—	—
NIM8306	ビン電源	750W	2	12	12	12	12	6	6

* +6V と -6V を同時に使用することはできません。

2015/04